

## Specificaties Philips LED Spot Coreline RS140Z 11W 900lm 32D - 840 Koel Wit | 95mm - IP65 - Dimbaar

[Bekijk product](#)

### Algemene informatie

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Artikelnummer              | 233213                     |
| EAN                        | 8718699382995              |
| Merk                       | Philips                    |
| Fabrikantnaam              | RS140Z MODULE LED9-32-/840 |
| Aantal in omdoos           | 1                          |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                     |

### Technische Informatie

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Levensduur (uur)             | 50000              |
| Watt                         | 11                 |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 900                |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 81.8               |
| Netspanning (Volt)           | 220-240            |
| Gradenbundel (graden)        | 32                 |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat) |
| Kleur behuizing              | Wit                |
| Type product                 | Accessoires - Spot |

### Lamp Informatie

|      |          |
|------|----------|
| EOC8 | 38299599 |
|------|----------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | RS140Z |
|---------------|--------|

## Afmetingen

|             |      |
|-------------|------|
| Hoogte (mm) | 59.5 |
|-------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 95 |
|--------------|----|

|               |    |
|---------------|----|
| Diameter (mm) | 95 |
|---------------|----|

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|

## Waarom Lampdirect?



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren

